Datenkonfigurationseinstellungen für Android (Sunrise)

GPRS und MMS Einstellungen in Adroid:

→ Einstellungen → Wireless → Mobile Netzwerkeinstellungen → Zugangspunkte → ‚klick auf Menü' → Neuer APN

Danach geben Sie mit Sunrise als Netzbetreiber folgende Daten ein:

Name:	Sunrise GPRS
APN:	internet
Proxy:	<leer lassen>
Port:	<leer lassen>
Username:	<leer lassen>
Password:	<leer lassen>
Server:	<leer lassen>
MMSC:	<leer lassen>
MMS proxy:	<leer lassen>
MMS port:	<leer lassen>
MMC:	228
MNC:	02
APN-Typ:	Nicht festgelegt

→ ‚klick auf Menü' → ‚klick auf Speichern' → Wählen Sie das soeben kreierte Profil und Aktivieren Sie „Mobiles Netzwerk"

→ Für die MMS Einstellungen werden dieselben Schritte verlangt wie obenstehend für GPRS, eingegeben werden muss jedoch:

Name:	Sunrise MMS
APN:	mms.sunrise.ch
Proxy:	<leer lassen>
Port:	<leer lassen>
Username:	mms
Password:	mms
Server:	<leer lassen>
MMSC:	http://mmsc.sunrise.ch
MMS proxy:	212.35.34.75
MMS port:	8080
MCC:	228
MNC:	02
APN-Typ:	Nicht festgelegt

digitec AG
Pfingstweidstrasse 60
CH-8005 Zürich
www.digitec.ch
Mail: digitec@digitec.ch
Telefon: 0848 00 88 00
Fax: 0848 00 88 01