

Anleitung für 15 Tabs TF3D HD

Was brauchst Du:

- AS 4.5
 - RescoExplorer oder TotalCommander auf dem HD
 - Advanced Configuration Tool v3.3.0.0
-

Als erstes über "Advanced Config" unter /Menu/More settings/TouchFLO 3D/ ein Restore machen.

HD mit AS verbinden und in den Ordner /Windows/ gehen und die Manila-Dateien suchen, die heissen:

- 26948339_manila = Sichern auf dem PC! Wichtig!
- Falls vorhanden: 26948339_manila_disabledtabs = Löschen! Wichtig!
- Falls vorhanden (Es können mehrere sein): 26948339_manila.\$F8 = Löschen!

Des Weiteren suchen/kopieren und auf dem PC sichern:

- 112dc2ce_manila
- 1f3be060_manila
- 1479c303_manila
- Falls vorhanden: 05839b74_manila }
- Falls vorhanden: 791debbb_manila }
- Falls vorhanden: 0685c809_manila } Normalerweise sind diese nicht
- Falls vorhanden: 7f60d775_manila } zu finden, da sie neu sind.
- Falls vorhanden: 2f21a943_manila }
- Falls vorhanden: 1d1ee632_manila }

Das TF3D auf dem HD unter Einstellungen/Heute/Elemente deaktivieren!

So, und nun die gezippte Datei auf dem PC entzippen.

Es gibt einen Ordner "Windows" nach dem entzippen.

Darin enthalten sind alle Manila-Dateien die Du brauchst um am Schluss

das TF3D mit 15 Tabs zu erhalten.

WICHTIG!

Kopiere nun alle diese Manila-Dateien aus dem Zip auf die Speicherkarte vom HD.

Öffne den Resco-Explorer oder auch den TotalCommander
(sei sicher dass dieser im Menu alle gesicherten Dateien überschreiben lässt)
und verschiebe nun alle Manila-Dateien einzeln ins Windows-Verzeichnis des HD und
lasse sie überschreiben und wenn gefragt wird ob die im ROM befindlichen Dateien
auch überschreiben werden sollen, dann klicke auf "JA".

Nun kannst Du das TF3D wieder aktivieren und wenn Du alles so gemacht hast
wie ich es aufgeschrieben habe, hast Du den HD TF3D mit 15 Tabs.

Gruess Ddriver.

Copyright @ Ddriver (mobiledevices.ch)